

Instrukcja obsługi dla Baterii litowo-jonowej Greenway

W celu prawidłowego użytkowania, konserwacji i przechowywania akumulatora bardzo ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć informacje podane w niniejszej instrukcji. Jeżeli poniższe wskazówki nie będą ściśle przestrzegane, czas pracy baterii ulegnie skróceniu oraz może dojść do skrócenia żywotności akumulatora.

I. Informacje i ostrzeżenia

- Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.
- Przez pierwsze trzy cykle ładowania, naładuj całkowicie baterię, pozwoli to na pełne korzystanie z jej możliwości.
- Należy sprawdzić, czy akumulator został poprawnie zainstalowany. Tylko poprawne umiejscowienie baterii względem wiązki elektrycznej zapewni szczelność połączeń.
- Pakiet baterii może działać prawidłowo w zakresie temperatur od -10°C do 40°C. Jeśli akumulator będzie używany poza przewidzianym zakresem maksymalny zasięg roweru będzie krótszy.
- Nigdy nie ładuj baterii przez gniazdo rozładowania oraz nie rozładowuj akumulatora za pomocą gniazda ładowania
- Trzymaj akumulator z dala od ognia i wysokiej temperatury.
- Zabezpiecz port ładowania rozładowania przed deszczem lub zalaniem wodą.
- Przechowuj akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij akumulator z roweru elektrycznego.
- Jeśli na akumulatorze znajduje się przełącznik zasilania, pamiętaj o wyłączeniu go przed zamontowaniem akumulatora w rowerze elektrycznym.
- W przypadku stwierdzenia przegrzania, wycieku, deformacji, wydzielania dziwnego zapachu lub dymu z akumulatora, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Należy umieścić go na otwartej przestrzeni z dala od ludzi.
- Jeśli akumulator lub ładowarka okażą się wadliwe, należy je natychmiast oddać do naprawy.
- Nie należy próbować otwierać obudowy akumulatora i ładowarki, aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz. W przypadku stwierdzenia, że akumulator lub ładowarka zostały naruszone przez konsumenta, gwarancja zostanie unieważniona.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do opisanych powyżej instrukcji i ostrzeżeń, będzie odpowiedzialny za wynikające z tego konsekwencje i ewentualne uszkodzenia sprzętu oraz otoczenia.

II. Charakterystyka produktu

Zastosowanie: Pakiet baterii stosuje się do roweru elektrycznego o mocy znamionowej silnika elektrycznego mniejszej niż 250W.

Parametry	Greenway 576Wh
Pojemność Wh	576 Wh
Napięcie znamionowe	36V
Pojemność znamionowa baterii Ah	16Ah
Przewidywana Żywotność	1000 cykli ładowania
Czas ładowania	4 godziny ładowarką 2A
Mocowanie	Dolna rura ramy
Wymiary	420x79x86mm
Waga	3,2 kg

III. Ładowanie akumulatora

- Odpowiednia temperatura otoczenia dla ładowania: 0~40°C.
- Podłącz port wyjściowy ładowarki z akumulatorem, a następnie podłącz wejście ładowarki do gniazda sieciowego.
- Należy naładować pakiet baterii niezwłocznie, gdy moc nie jest wystarczająca (tj. 1-2 diody LED), w celu uniknięcia uszkodzenia spowodowanego przez samorozładowanie baterii.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż podany czas ładowania.
- Całkowicie rozładowaną baterię naładować natychmiast po użyciu, aby uniknąć uszkodzenia przez samorozładowanie.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Używanie niecertyfikowanej ładowarki jest zabronione, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia.

IV. Przechowywanie, konserwacja i transport

- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij akumulator z roweru: naładuj go przez 2-3 godziny; akumulator należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Podczas dłuższego przechowywania ładuj akumulator regularnie co dwa miesiące przez 2-3 godziny. Dla długiego czasu przechowywania, bateria powinna być naładowana do 60%~80% maksymalnej pojemności (3-4 diody LED).
- Dopuszczalna temperatura otoczenia dla rozładowania: 0~40 °C Zalecane Warunki przechowywania: temperatura 0~40°C, Wilgotność 5~65%
- Akumulator należy przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych warunkach, z dala od substancji żrących, ognia i źródła ciepła.

- Akumulator powinien być zapakowany w karton do transportu i trzymany z dala od silnych wibracji, uderzeń i ściskania, bezpośredniego światła słonecznego, wody oraz ognia.
- Akumulator może być transportowany drogą morską, lotniczą lub samochodem.
- Ładowarkę należy odłączyć od akumulatora celem przechowywania.
- Do czyszczenia obudowy akumulatora i ładowarki nie należy używać oleju napędowego ani innych rozpuszczalników chemicznych. Należy użyć miękkiej szmatki do wytarcia i oczyszczenia z wody lub brudu powierzchni akumulatora i ładowarki.

V. Rozwiązywanie problemów

Objawy	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Brak napięcia wyjściowego	Kabel/przewód wyjściowy jest odłączony od akumulatora	Prawidłowo podłącz kabel/przewód wyjściowy do akumulatora zgodnie z instrukcją
	Akumulator jest wyczerpany	Naładuj akumulator
Wskaźnik zasilania nie działa	Wtyczka wejściowa ładowarki jest odłączona od gniazda sieciowego 230V	Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego 230V zgodnie z instrukcją
Akumulator się nie ładuje	Wtyczka wyjściowa ładowarki nie łączy się ściśle z gniazdem	Sprawdź wtyczkę wyjściową ładowarki, czy jest dobrze podłączona do akumulatora
	Akumulator jest już w pełni naładowany	Akumulator powinien prawidłowo działać

VI. Obsługa posprzedażowa

- Produkt został dokładnie przetestowany przed dostawą.
- Nie demontuj i nie naprawiaj bez pozwolenia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z dostawcą e-rowerów/akumulatorów lub działem serwisowym producenta. Pamiętaj, aby mieć przy sobie dowód zakupu.
- Producent nie zobowiązuje się do aktualizacji treści podanych na tych stronach.
- Producent zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji.
- Produkt ten nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, skontaktuj się z detalista, u którego zakupiono produkt. Mogą oni zająć się odpowiedzialnym recyklingiem tego produktu.

Na stronie internetowej KROSS.EU w zakładce do pobrania możliwa jest do pobrania pełna wersja instrukcji.

Fabryka: Tongsha Industry Park, Dongcheng
 Dystrykt, Dongguan, Guangdong, China
 Biuro: Zaanstraat 9,6826 BG Arnhem, Holandia
 Tel:0086 769 2728 2088
 Fax:0086 769 2229 0098
 Strona:www.greenway-battery.com

